

COMfortel® 600

Komfortables Analogtelefon in attraktivem Design mit kontrastreichem Display und Zielwahlkosten

- Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP und CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Telefonanlage
- Telefonbuch für 99 Rufnummern mit Namen
- Schnittstelle für schnurgebundene Headsets
- 10 programmierbare Tasten für Zielwahlen
- Freisprechen
- Mikrofonstummschaltung
- Rückfragetaste zum Weiterleiten von Gesprächen
- Stromversorgung über a/b-Port, kein Netzteil erforderlich
- Höhenverstellung über variable Gehäusefüße
- Tisch- und Wandmontage
- Menüsprache einstellbar



Schon das Einsteigermodell unserer COMfortel-Reihe vertraut auf ein Tastenkreuz zum souveränen Navigieren durchs Menü. Zusammen mit den praktischen Gehäusefüßen, die sehr effektiv die Neigung verstellen, verspricht dies Entlastung in der täglichen Praxis – z. B. als Nebenstelle an einer Telefonanlage. Sogar an die Möglichkeit zur Wandmontage haben wir gedacht – eine Option, die in Hotels, Handwerk und Industrie ihre praktische Anwendung findet.

Am analogen Nebenstellenanschluss sorgt das COMfortel 600 mit vielen nützlichen Funktionen für großen Komfort beim Telefonieren: Alle Rufnummern, die im lokalen oder zentralen Telefonbuch hinterlegt sind, werden z. B. mit Namen angezeigt.

Das gestochen scharfe, dreizeilige LC-Display setzt dabei alle wichtigen Informationen optimal in Szene. Kristallklar ist auch der Klang, der Ihren Gesprächspartner in „greifbare“ Nähe rückt – egal ob Sie mit Hörer, im Freisprechbetrieb oder mit angeschlossenem COMfortel Headset telefonieren.

Obwohl sich das COMfortel 600 als Nebenstelle an Auerswald TK-Anlagen besonders wohlfühlt, kann es problemlos an a/b-Ports von Telefonanlagen anderer Hersteller oder sogar direkt an analogen Amtanschlüssen betrieben werden.

Features

Systemfunktionen

- Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Telefonanlage
- Klingel-, Hörer- und Freisprechlautstärke getrennt einstellbar
- Mikrofonstummschaltung
- Neigungswinkel des Telefons in 3 Stufen verstellbar
- Programmierbare Tasten (10) für Zielwahlen
- Stromversorgung über den Systemanschluss, kein separates Netzteil erforderlich
- Telefonbuch, 99 Einträge mit Namen
- Tisch- und Wandmontage

Unterstützte Auerswald Telefonanlagen

- COMpact 3000-Serie
- COMpact 4000
- COMpact 2206 USB, 4410 USB
- COMpact 5010 VoIP, 5020 VoIP
- COMpact 5000, 5000R
- COMpact 5200, 5200R
- COMpact 5500R
- COMmander 6000, 6000R, 6000RX
- COMmander Basic.2, Basic.2 19"
- COMmander Business, Business 19"

Technische Daten

- **Systemanschluss:** a/b-Port
- **Betriebsspannung:** über den a/b-Port
- **Leistungsaufnahme:** max. 0,8 W
- **Headset:** separate Schnittstelle für schnurgebundene Headsets
- **Display:** 3-zeiliges LCD, alphanumerisch, monochrom
- **LEDs:** 4 (rot)
- **Bedienelemente:** Wähltastatur mit Vanity-Code, 13 Funktionstasten, 10 programmierbare Tasten
- **Telefonhörer:** Elektret-Mikrofon, dynamische Hörkapsel, hörgerätekompabil
- **Lautsprecher:** 50 Ohm, Ø 52 mm
- **Gabelumschalter:** magnetischer Schaltkontakt
- **Gehäuse:** Kunststoff
- **Farbe:** schwarz
- **Abmessungen (B x H x T):** 223 mm x 148/158/168 mm x 185 mm
- **Gewicht:** ca. 940 g
- **Sicherheit:** CE

Lieferumfang

- Grundgerät COMfortel 600
- Handapparat (Hörer) mit Anschlusskabel
- Anschlusskabel RJ-11/RJ-11 (ca. 3 m lang)
- Adapter TAE-F/RJ-11
- Bedienhandbuch (Deutsch/Englisch)

Bestellinformation

- **Bezeichnung:** COMfortel 600, schwarz
- **Artikelnummer:** 90064
- **EAN-Code:** 4019377900642

Copyright © 2017 Auerswald GmbH & Co. KG
Version 12.0 - Technische Änderungen vorbehalten